

POWER CHUM 1000

مكسر بوار شم 1000 بقناتين و 10 مداخل بقوة 2000 وات

2 Channels and 10 Inputs Mixer 2000 Watts



TECHNICAL PARAMETERS

Model	POWER CHUM 1000
Features	10 Channels (6 x MIC/LINE + 4 x MIC/STEREO-MONO)
POWER	INPUT: AC 220-240 50/60 Hz.
Rated Output Power	Into 4 Ohms W 900 x 2 Into 8 Ohms W 450 x 2
FREQ. RESPONSE	Any input to any Mixer output 15Hz-70KHz Any input to Speaker L/R output 20Hz-30KHz
Input Impedances	MIC 2K Ω CD In 10K Ω All other Inputs > 15K Ω
Output Impedances	Phones 47 Ω All other outputs 150 Ω /75 Ω (balanced/unbalanced)
Signal/Noise-Ratio	105dB
Effects Type	2x Stereo
Phantom Power, Switchable	48V DC
PC Interface	USB2.0
Packing Unit	Unit wgt.: 11.9 Kg - Cartoon wgt.: 17.8 Kg Unit Dim.: 510x500x155 mm Box Dim.: 650x605x270 mm Packing: 2 peaces - Cartoon: 1 Unit

البيانات الفنية

موديل	POWER CHUM 1000
الميزات	10 مداخل (6 x مايك/لاين + 4 x مايك/ستيريو-مونو)
الطاقة الكهربائية	220 - 240 فولت 50~60 هرتز
قوة الصوت	4 أوم 900 x 2 وات 8 أوم 450 x 2 وات
استجابة التردد	جميع المداخل المساعدة 15 هرتز - 70 ك هرتز جميع مخارج السماعات 20 هرتز - 30 ك هرتز
مقاومة مداخل إشارة الصوت	2 ك. أوم ميكروفونات 10 ك. أوم مدخل سي دي 15 ك. أوم جميع المداخل المتبقية
مخارج إشارة الصوت	47 أوم مخرج سماعة الرأس 150 أوم/75 أوم جميع المخارج المتوازنة/غير المتوازنة
معدل إشارة التشويش	105 ديسبل
نوع المؤثرات (الصدى)	نظام استريو 24 / 48 بت المعالج متعدد المؤثرات
فانتوم بوار	48 فوات تيار مستمر
التوصيل مع الكمبيوتر	من خلال USB2.0 نوع B
وحدة التعبئة	وزن الوحدة: 11.9 كغ - وزن الكرتون: 17.8 كغ أبعاد الوحدة: 510x500x155 مم أبعاد الكرتون: 650x605x270 مم التعبئة: 2 وحدة - الكرتون: 1 وحدة



More info at:

nedaksa.com

