

SZA-120

أمبليفاير ماتريكس 6 نطاقات و 5 مصادر صوت بقوة 720 واط

Wi-Fi Internet Streaming 6 Zone Matrix Power Amplifier 720W (5 Sources)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

البيانات الفنية

Model	SZA-120
Features	Bluetooth - USB - FM - TF card - WiFi - Remote control
Rated Power	6*120 Watts
Inputs	Mic/Line 1-3: 2.5mV, balanced Compo XLR input with 48+V phantom power Line 1-2: 250mV, RCA type + RCA (EMC input)
Line Voltage (Outputs)	8-16 Ω , 100V Line (Horn output 24V to trigger play the EVAC message)
Freq. Response	80Hz - 16KHz
Additional Devices	Mic (Wireless 6zone control): by CAT6 cable up to 200m Remote Panel: 6 Units by CAT6 cable up to 200m
S/N Ratio	>70dB
Power Supply	AC: 230V, 50/60 Hz.
Packing Unit	Unit Weight: 8.8Kg - Cartoon Weight: 16 Kg Unit Dim. : 484x405x88 mm Box Dim. : 895x555x115 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 1 Units

موديل	SZA-120
المميزات	بلوتوث - فلاش ميموري - اف ام - ذاكرة TF - واي فاي - ريموت
قوة الصوت	6*120 واط
مدخل الصوت	خطوط ميكروفون 3:1: 2.5 م.ف، مدخل XLR ثنائي متوازن مع فانتوم باور +48ف خط 2:1: 250 م.ف نوع RCA + مدخل أولوية للإنذار نوع RCA
نظام التشغيل (مخرج الصوت)	8 - 16 اوم، 100 فولت (مخرج الهورن 24ف. من نوع phoenix لتشغيل رسالة الإخلاء)
استجابة التردد	80 هرتز - 16 ك هرتز
الأجهزة الإضافية	ميكروفون (لاسلكي): التوصيل عبر كابل CAT6 بطول حتى 200م وحدة تحكم جدارية: حتى 6 التوصيل عبر كابل CAT6 بطول حتى 200م
نسبة الإشارة إلى التشويش	>70 ديسيبل
التغذية الكهربائية	تيار متردد : 230 ف، 50 / 60 هرتز
وحدة التعبئة	وزن الوحدة: 6.9 كغ - وزن الكرتون: 8.8 كغ أبعاد الوحدة: 484x405x88 مم أبعاد الكرتون: 895x555x115 مم التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 1 وحدة



More info at:

nedaksa.com

