

NA-PX8D MIXER

مكسر 8 قناة مدخل ميكروفون مع أمبليفاير بقوة 800 وات

8 Channels Mixer with Amplifier 800 Watts



TECHNICAL PARAMETERS

Model	NA-PX8D
Features	8 Channel Mic - Bluetooth - REC - USB - 99 Effects Programs - Phantom Power 48 V
POWER	INPUT: AC 220-230 50/60 Hz.
Related Power	STEREO (2x400) 800 WATTS 4 Ω
Sensitivity	110/114 dB
FREQ. RESPONSE	20Hz - 20KHz
Unit Dimensions	180x280x440 mm
Packing Unit Dimensions	240x350x520 mm
Unit Weight	10.5 Kg
Packing Unit Weight	11 Kg
Packing Unit	1 Piece
One Cartoon	2 Units

البيانات الفنية

Model	NA-PX8D
الميزات	8 مدخل لاقط - بلوتوث - تسجيل - فلاش ميكروبي - 99 نوع من المؤثرات الصدى - بوار فانتوم 48 فولت
الطاقة الكهربائية	220 - 230 فولت 50~60 هرتز
قوة الصوت	إستيريو (2 × 400) 800 وات 4 أوم
الحساسية	110 / 114 ديسبل
استجابة التردد	20 هرتز - 20 ك هرتز
ابعاد الوحدة	180 × 280 × 440 مم
أبعاد وحدة التعبئة	240 × 350 × 520 مم
الوزن الصافي	10.5 كغ
وزن وحدة التعبئة	11 كغ
وحدة التعبئة	واحد
تعبئة واحد كرتون	2 وحدة



More info at:

nedaest.com

