

POWER CHUM 600

مكسر بوار شم بقناتين و 6 مداخل بقوة 2000 وات

2 Channels and 6 Inputs Mixer 2000 Watts



TECHNICAL PARAMETERS

البيانات الفنية

Model	POWER CHUM 600	
Features	6 Mic Channels - 6 LINE - 4+4 Channel (Mono + Stereo) - Digital Effects	
POWER	INPUT: AC 220-240 50/60 Hz.	
Related Output Power	Into 4 Ohms W 900 × 2	Into 8 Ohms W 450 × 2
FREQ. RESPONSE	Any input to any Mixer output 15Hz-70KHz Any input to Speaker L/R output 20Hz-30KHz	
Input Impedances	MIC 2KΩ	CD In 10KΩ
	All other Inputs > 15KΩ	
Output Impedances	Phones 47 Ω	All other outputs 150 Ω/75 Ω (balanced/unbalanced)
Signal/Noise-Ratio	105dB	
Effects Type	2x Stereo	
Phantom Power, Switchable	48V DC	
PC Interface	USB2.0	
Packing Unit	Unit wgt. : 9 Kg - Cartoon wgt. : 12 Kg Unit Dim. : 440x160x362 mm Box Dim. : 530x290x520 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 1 Unit	

موديل	POWER CHUM 600	
الميزات	6 مداخل لاقط ثلاثي - 6 مداخل مساعدة 6.35 مم - مؤثرات رقمية - 4 + 4 مداخل (مونو + استريو)	
الطاقة الكهربائية	220 - 240 فولت 50~60 هرتز	
قوة الصوت	4 أوم 900 × 2 وات	8 أوم 450 × 2 وات
استجابة التردد	جميع المداخل المساعدة 15 هرتز - 70 ك هرتز	جميع مخارج السماعات 20 هرتز - 30 ك هرتز
مقاومة مداخل إشارة الصوت	ميكروفونات 2 ك. أوم	مدخل سي دي 10 ك. أوم
	جميع المداخل المتبقية < 15 ك. أوم	
مخارج إشارة الصوت	الهواتف 47 أوم	جميع المخارج: 150 أوم/75 أوم المتوازنة/غير المتوازنة
معدل إشارة التشويش	105 ديسبل	
نوع المؤثرات (الصدى)	نظام استريو 24 / 48 بت المعالج متعدد المؤثرات	
فانتوم بوار	48 فوات تيار مستمر	
التوصيل مع الكمبيوتر	من خلال USB2.0 نوع B	
وحدة التعبئة	وزن الوحدة: 9 كغ - وزن الكرتون: 12 كغ أبعاد الوحدة: 440x160x362 مم أبعاد الكرتون: 530x290x520 مم التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 1 وحدة	

